

小型・軽量・低価格 高電圧出力アンプ

T-HVA6KVPP

税別価格 348,000円

特長

小型軽量低価格の高電圧出力アンプです。増幅率300倍固定で出力電圧範囲は最大-3kV～+3kVです。周波数特性は直流から最大2kHz、出力電流は最大2mAで負荷を駆動できます。更に出力信号モニタ端子付きで出力電圧の確認も簡単です。取付固定用の穴を装備し、バラ線入出力ケーブル付属で組み込み用に最適です。



フロント



リア

仕様

最大出力電圧	-3kV～+3kV(6kVpp)
最大出力電流	±2mA
モニタ出力	出力電圧の1/1000
スルーレート	約60V/μs
最小負荷抵抗値	500kΩ(条件あり)
入力抵抗	10kΩ
利得	300倍(固定)±4%
周波数特性	DC～2kHz(±3dB、無負荷の時)
電源電圧	DC15V ±5%
消費電流	最大2A
使用温度範囲	5～40℃(負荷による)
大きさ	49(H)×176(W)×202(D)mm 突起部含まず
質量	約1kg(付属品含まず)

付属品

○電源および入出力ケーブル

1本

(消費税別お買上げ額が1万円未満の場合、送料750円(税別)です)

本製品に関する情報の他、関連製品の情報が弊社サイトにございます。ぜひ、ご確認ください。

→ URL: <https://www.turtle-ind.co.jp>

特注品、試作品の開発はタートル工業にお任せください

各種計測、制御機器の特注品、試作品の受託開発をお引き受けします。お気軽にお問い合わせください。

⚠ 注意

- ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

● 本製品に関するお問い合わせおよびサポート、カタログ内容につきましては日本国内限定とさせていただきます。 ● カタログ記載されている内容は、製品改良その他の理由で予告なく変更することがあります。 ● 価格は変更の可能性がありますのでご注文時にご確認頂けますようお願い申し上げます。



株式会社タートル工業

〒300-0842 茨城県土浦市西根南1-12-4

TEL 029-843-0045 FAX 029-843-2024

E-mail: info@turtle-ind.co.jpURL: <https://www.turtle-ind.co.jp>

改良のため仕様及び価格を変更する事があります。無償保証期間は6か月です。

2021/07/15